

1 Aansluiten van een schakelaar

1.1 Aansluiten van een schakelaar voor normaal gebruik

De blauwe draad van de motor dient verbonden te worden met de blauwe draad van de stroomvoorziening.

De geel/groene draad van de motor dient tevens met de geel/groene draad van de stroomvoorziening verbonden te worden.

De bruine draad van de stroomvoorziening sluit u aan op de op/neer aansluiting van de schakelaar.

Verder dient de zwarte draad aan de nog inge op/neer aansluiting verbonden te worden.

Wanneer de draarichting van de motor niet correct is, moet de zwarte met de bruine draad omgewisseld worden.

